ARRANCADOR AUTONOMO

12/24V

# STARTPACK TRUCK

**Ref. 025448**

GYS
INVEST IN THE FUTURE

## 2 en 1 : Arrancador y alimentación 12V.

• Arranca instantáneamente las motos, los vehículos, autocaravanas, puesto que está sin riesgo para el electrónico embarcado del vehículo.

• Alimenta todos los aparatos eléctricos en 12V DC, gracias a sus 2 baterías internas 22Ah.

• Luz complementaria para facilitarle la visibilidad durante la intervención.

## ARRANCADOR AUTONOMO

✓ Batería descargada : el STARTpack TRUCK **arranca instantáneamente los vehículos pesados, autocaravanas, furgones, de gasolinas y diésel**
*(corriente de arranque 750A/3200A en 12V y 650A/1600A en 24V en pico)*

## ALIMENTACION ELECTRICA

✓ Sin corriente a proximidad, el STARTpack TRUCK posea **2 baterías integradas de 22Ah** alimenta en autonomía de 12V para los aparatos eléctricos, televisión, luz, ordenador portátil…

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4W 120h | | 15W 32h | |
| 9W 54h | | 24W 20h | 80W 6h |

Incluye :
- Cargador 12V (ref. 054684)

## LUZ COMPLEMENTARIA

✓ Una intervención en la obscuridad, el STARTpack TRUCK es dotado de una lámpara constituida de 7 LED alta luminosidad.

## EQUIPO PROFESIONAL

✓ **Cargador automático 230V /12V Floating :** para una **carga** de la batería interna **sin vigilancia.**
- recarga la batería a 100%, preserva su duración de vida y su rendimiento.
- Puede quedarse conectado permanentemente al sector *(ponerlo en carga después de cada uso).*

✓ **Probador integrado** para visualizar el estado de carga de la batería interna.

✓ **Interruptor de batería ON/OFF**, protección en caso de errores de manipulación.

✓ **Alarma sonora contra las inversiones de polaridad.**

✓ **Cables de cobre 2 x 1.80m, ø 25mm² con pinzas 600 A aisladas.**

✓ **Equipado de un fusible 300A trasera** *(fusible de recambio suministrado)*

| INSIDE | START | | | | | | PROTECTION | | POWER SUPPLY | | cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I 1V/C | Crancking CC | Peak Battery | | | | | | | | |
| 2x22Ah | 12V | 750A | 1450A | 3200A | - | EXTERNAL 12 V DC / 2A DC | • | • | 12V DC | 300A | 39x22.5x50 | 16 |
| | 24V | 650A | 1300A | 1600A | | | | | | | | |