

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS & SERVICES

## MULTIMETER KIT – M1

Multímetro digital con pinza amperimétrica y sonda de temperatura



007936346000

## MULTIMETER KIT – M1

### Multímetro digital con pinza amperimétrica y sonda de temperatura



MULTIMETER KIT - M1 es un comprobador digital universal portátil, con características de alta precisión, resolución y repetibilidad de la medición. Fácil de usar, con protección a sobretensiones y sobrecargas, es adecuado para detectar: tensiones CC/CA, corrientes CC/CA, resistencias, capacidades, frecuencias, señales en ciclo de trabajo, temperaturas, caída de voltaje positivo de los diodos y conductividad acústica.

Una pantalla digital LCD retroiluminada con caracteres de 25 mm de tamaño, facilita una fácil lectura de los resultados y una función de auto apagado automático protege la autonomía de la batería. La forma compacta sin bordes y con un agarre ergonómico lo convierten en un comprobador práctico en su uso. Cumple los requisitos de Normativa IEC-1010 relativa a instrumentos electrónicos de medición con categoría de sobretensión 1000 V (CAT III).



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDICIÓN	GRADO ESCALA	RESOLUCIÓN
Tensión continua	60 mV ÷ 600 V	0,01 mV ÷ 100 mV
	1000 V	1 V
Tensión alterna	60 mV ÷ 600 V	0,01 mV ÷ 100 mV
	750 V	1 V
Corriente continua	600 µA ÷ 600 mA	0,1 µA ÷ 100 µA
	6 A ÷ 20 A	1 mA ÷ 10 mA
Corriente alterna	600 µA ÷ 600 mA	0,1 µA ÷ 100 µA
	6 A ÷ 20 A	1 mA ÷ 10 mA
Corriente continua/alterna (con pinza amperimétrica)	600 A	100 mA
Resistencia	600 Ω	0,1 Ω
	6 kΩ ÷ 6 MΩ	1 Ω ÷ 1 kΩ
	60 MΩ	10 kΩ
Frecuencia	9,999 Hz ÷ 9,999 MHz	0,001 Hz ÷ 1 kHz
Ciclo de trabajo	0,1 % ÷ 99,9 % (<10 kHz)	0,1 %
Temperatura (con sonda)	-20 °C ÷ 1000 °C	1 °C